

## АМПЕРМЕТР 3х ФАЗНЫЙ

# AMPER

### НАЗНАЧЕНИЕ

Амперметр предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного тока частотой 50Гц в 3х фазных цепях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Диапазон измеряемых токов .....           | 0,0 - 99,9 Ампер              |
| Частота измеряемого переменного тока..... | 50 гц                         |
| Разрешающая способность.....              | 0,1 Ампер                     |
| Погрешность измерения .....               | не более 1%                   |
| Потребляемая мощность.....                | 2 ватт                        |
| Индикация.....                            | 7,12 мм цифровая светодиодная |
| Количество разрядов.....                  | 3                             |
| Температура окружающей среды.....         | +5...+55°C                    |
| Исполнение.....                           | корпус под DIN рейку          |
| Габаритные размеры.....                   | 89×70×35                      |

### ВНИМАНИЕ !!!

Питающее напряжение на клеммах прибора больше 440 вольт недопустимо !!!

**Соблюдайте технику безопасности при монтаже и эксплуатации прибора !**

### Внимание !!!

Трансформаторы тока требуют бережного обращения. Если показания тока конкретного канала не устойчивы, необходимо на клеммнике поменять местами концы этого трансформатора тока. Операцию производить при отключенном питании.

