

ВОЛЬТМЕТР 3х ФАЗНЫЙ

VOLT

НАЗНАЧЕНИЕ

Вольтметр предназначен для измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока частотой 50гц в 3х фазных цепях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых напряжений.....	25 - 420 Вольт
Частота измеряемого переменного тока.....	50 гц
Разрешающая способность.....	1 Вольт.
Потребляемая мощность.....	2 ватт
Индикация.....	7,12 мм цифровая светодиодная
Количество разрядов.....	3
Температура окружающей среды.....	+5...+55 °C
Исполнение.....	корпус под DIN рейку
Габаритные размеры.....	89 x 70 x 35

ВНИМАНИЕ !!!

Напряжение на клемах прибора больше 450 вольт недопустимо !!!

Соблюдайте технику безопасности при монтаже и эксплуатации прибора !

